

1、本地 web 登录方式

- (1) 将 PC 连接到设备的 LAN 接口。
- (2) 配置 PC 为自动获取 IP 地址（推荐）或手工配置 PC 的 IP 地址和 192.168.1.0/24 在同一网段。
- (3) 检查 PC 的代理服务设置情况。如果当前 PC 使用代理服务器访问互联网，则首先必须禁止代理服务。
- (4) 运行 Web 浏览器。请在浏览器地址栏中输入 http://192.168.1.1（设备缺省的管理 IP 地址，登录后可修改）并回车。
- (5) 如下图所示，在弹出的窗口上输入管理员用户名和密码（缺省均为 admin），点击<登录>按钮。首次登录设备后，系统会自动弹出“修改密码”页面。输入缺省密码、新密码，并确认新密码，点击<确定>按钮完成密码的修改。



2、恢复出厂

恢复出厂配置的方法有如下两种：

- 在设备 Web 管理页面的导航栏中选择“系统工具>配置管理”，在“恢复出厂配置”页签中点击<恢复出厂配置>按钮，在确认提示框中勾选“立即重启设备”，点击<确定>按钮，完成恢复出厂配置并重启设备。
- 按住设备前面板上的 RESET 按钮 10 秒钟左右，SYS 指示灯黄色快速闪烁（8Hz），设备将立刻恢复出厂配置并重新启动。

3、恢复密码

可通过设备前面板上的 RESET 按钮解决，具体方法如下：

- 恢复缺省 Web 登录密码(admin): 按住 RESET 按钮 5 秒左右, SYS 指示灯黄色慢速闪烁 (1Hz), 此时设备密码将恢复成初始的登录密码 admin。
- 恢复出厂设置: 按住 RESET 按钮 10 秒左右, SYS 指示灯黄色快速闪烁 (8Hz), 设备将会重启, 此时设备所有的配置将会清空。在未备份设备配置文件的情况下, 请谨慎此方式。