

一 实验需求

本案例适用 GR 所有系列路由器，针对设备进行恢复出厂操作

二 组网图

无

三、操作过程

3.1 基本连接

在路由器接口面板找到 LAN 接口，用网线将电脑和设备的任意一个 LAN 接口连在一起，电脑可以自动获取 192.168.1.200/24 网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入 `http://192.168.1.1` 登录设备管理界面。

3.1.1 登录设备

运行 Web 浏览器，在地址栏中输入 `http://192.168.1.1`，如下图所示。



输入用户名密码登录设备



3.2 恢复出厂操作

3.2.1 点击【设备管理】 - 【基本管理】 - 【配置管理】，找到恢复出厂配置，点击复原



3.2.2 GR 系列路由器面板上设置有一个复位键（reset）按钮，按住 10 秒左右，诊断指示灯（diag）快速闪烁，设备将恢复出厂设置并重启，用户可以利用该按钮进行恢复出厂操作，具体说明如下

复位键 (Reset)	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="592 275 1262 371"> 按住5秒左右, 诊断指示灯慢速闪烁, 设备将恢复缺省Telnet和Web登录密码<li data-bbox="592 427 1251 524"> 按住10秒左右, 诊断指示灯快速闪烁, 设备将恢复出厂设置并重启
-------------	---