

知 某局点S7503X 配置远程镜像vlan多目的端口在目的设备抓包只有单向流量

镜像 李敏 2020-02-27 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

由于业务需要，配置镜像需要有多目的端口，但是配置之后在监控设备抓包只能看到单向流量。业务无影响。

过程分析

1、查看镜像组

```
<KH-DZZW-CE-S7503X>dis mirroring-group 1
```

Mirroring group 1:

Type: Remote source

Status: Active

Mirroring port:

Ten-GigabitEthernet1/2/0/37 Both

Reflector port: Ten-GigabitEthernet1/2/0/27

Remote probe VLAN: 4093

```
<KH-DZZW-CE-S7503X>dis vlan 4093
```

VLAN ID: 4093

VLAN type: Static

Route interface: Configured

Description: mirroring-vlan

Name: VLAN 4093

Tagged ports: None

Untagged ports:

Ten-GigabitEthernet1/2/0/25

Ten-GigabitEthernet1/2/0/26

Ten-GigabitEthernet1/2/0/28

#

```
interface Ten-GigabitEthernet1/2/0/27
```

```
port link-mode bridge
```

```
description mirroring-group 1 reflector-port
```

```
mirroring-group 1 reflector-port
```

2、查看配置

#

```
interface Vlan-interface4093
```

#

配置远程镜像的VLAN不要启动三层口，否则会有无关流量，从这个VLAN上CPU，会有影响。

解决方法

去掉配置interface Vlan-interface4093，问题解决。