

知 MSG360-4-PWR 系统日志报错admin from 127.0.0.1 login failed.

wlan接入 聂冬 2020-03-10 发表

组网及说明

无

问题描述

MSG360-4-PWR MSG360-4-PWR 系统日志经常出现如下信息：报告 admin from 127.0.0.1 login failed.

过程分析

内部模块间登录，使用的是内部地址（127.0.0.1），smart-mc会持续访问netconf模块，但是由于配置不配套原因导致登录失败，就一直尝试登录，导致问题。

具体配置：

```
smartmc tm username admin password cipher $c$3$pDRGYMhp8BJ9izPGT4VKY1aJnLUrrC
```

```
#
```

```
local-user admin class manage
```

```
password hash $h$6$V6Uy+TirqFRdSY1T$qJacuSnSjmkpwNDh26x5Q9IWx7ZMOdTbzbCePWgia9
```

```
KYeEszlll1iMarsOZBroG9nR92BEAv6ZRGVi3aoNK+g==
```

```
service-type ssh telnet terminal http https
```

```
authorization-attribute user-role network-admin
```

```
#
```

解决方法

小贝默认配置了smartmc，如果用户修改了local-user的密码，就会出现如上报错。

解决方法：

1. 如果没有真正的使用smart-mc，建议将smart-mc的功能关闭（undo smart-mc enable）
2. 如果使用了：local-user的密码和smart-mc中配置的密码需保持一致