



WAP422S-OASIS黄灯闪烁

wlan接入

AP管理

聂冬

2020-05-15 发表

组网及说明

WAP422S-OASIS黄灯闪烁

问题描述

黄灯闪烁，搜不到无线信号，reset后问题不变

过程分析

查看官网关于WAP422S-OASIS无线接入点的指示灯说明，黄灯一秒闪烁2次，表示所有射频接口被关闭。由于有线口可以分配IP，尝试通过xiaobei.h3c.com访问小贝路由本地web，可以访问，查看AP版本号为ESS 1103。经与研发确认，ESS 1103版本发布时间为2016年8月，为第一个ESS版本。WAP422S-OASIS最初设计为仅在关联绿洲的情况下才能提供无线服务。后来由于绿洲稳定性等原因，于Release 1105P07版本放开了此限制（2017年8月发布），此后发布版本均不再有此限制。因此在ESS 1103版本，**需要关联绿洲射频才会开启，才能搜到无线服务，建议升级版本。**

解决方法

升级版本，可以通过本地WEB离线升级，或通过绿洲页面在线升级。（通过绿洲升级前，需要登录本地web，根据实际使用的运营商网络配置上网方式）