

## 知 SR88-X-S 添加新板卡CSPEX-1304S报 not compatible with the chassis

其他硬件相关 刘嘉福 2020-10-13 发表

### 组网及说明

不涉及

### 问题描述

某局点SR8803-X-S扩容BRAS板卡CSPEX-1304S，添加后板卡长上时间没有起来，并报错：

The card in slot 2 failed to start up.The card is not compatible with the chassis.

display device看板卡未识别，fault状态：

[SR-8803]dis device

Slot No. Brd Type Brd Status Software Version

0 SR07SRPUC1 Master SR8800-CMW710-R7951P11

1 SR07SRPUC1 Standby SR8800-CMW710-R7951P11

**2 NONE Fault NONE**

**3 NONE Fault NONE**

4 NONE Absent NONE

### 过程分析

查看系统的运行模式，工作在标准模式下，没有问题。

查看安装指导，板卡是否适配该主机，发现如下限制：

- CSPEX-1304S/CSPEX-1404S/CSPEX-1504S单板不支持和CSR07SRPUB1/CSR07SRPUC1两款主控板配合使用。
  - 对于SR8803-F，CSPEX-1304S单板、CSPEX-1404S单板和CSPEX-1504S单板可以混插，但三者均不支持和其它丝印的单板混合使用。
  - 当CSPEX-1104-E单板安装MIC-XP4L1和MIC-GP4L接口子卡时（使用其中一种或者混合使用），最多只能安装3块接口子卡。
- 即在C1主控下，设备不支持BRAS板卡。

### 解决方法

将C1主控换位A1主控。

开局前建议仔细查看安装指导限制，版本说明书是否适配，避免出现此类问题。