



某局点SecPath AVG2000-S 接口模式异常

接口板

刘文粟

2021-02-24 发表

组网及说明

无

问题描述

两个bond口配置一样，一个bond里的两个接口显示promiscuous，一个没有标注

硬件	状态		
Physical id 0	+31.0 C (high = +80.0 C, crit = +90.0 C)		
Core 0	+23.0 C (high = +80.0 C, crit = +90.0 C)		
Core 1	+24.0 C (high = +80.0 C, crit = +90.0 C)		
Core 2	+25.0 C (high = +80.0 C, crit = +90.0 C)		
Core 3	+23.0 C (high = +80.0 C, crit = +90.0 C)		
Core 4	+25.0 C (high = +80.0 C, crit = +90.0 C)		
Core 5	+24.0 C (high = +80.0 C, crit = +90.0 C)		
Core 6	+24.0 C (high = +80.0 C, crit = +90.0 C)		
Core 7	+23.0 C (high = +80.0 C, crit = +90.0 C)		
网卡	收到 / 发出	出错 / 丢弃	状态
GE0/0	35.97 GB / 344.80 MB	0 / 0	1000M / 全双工
XGE1/0	6.05 GB / 579.94 MB	0 / 0	10000M / 全双工 PROMISCUOUS
XGE1/1	6.47 GB / 1.23 GB	0 / 0	10000M / 全双工 PROMISCUOUS
XGE1/2	104.07 MB / 780.68 MB	0 / 0	10000M / 全双工
XGE1/3	981.40 MB / 12.42 GB	0 / 0	10000M / 全双工

过程分析

查看配置两个接口配置一样

通用路由域名解析SOC SNMP 集中管理高级选项网络配置通用

网卡配置

选择	启用	设备名	网卡	IP	IPv6	MTU	模式	检查间隔 (毫秒)
☒	☒	bond0	XGE1/0/XGE1/1				802.3AD - LACP	
☐	☒	bond1	XGE1/2/XGE1/3				802.3AD - LACP	

网桥

选择	启用	设备名	网卡	IP	IPv6	MTU	STP	转发延迟 (秒)	连接状态传递
☐	☒	br0	bond0bond1			1518			应用

网卡

选择	启用	设备名	IP	IPv6	MTU	自适应	速率	双工模式
☐	☒	GE0/0	10.7.89.25/255.255.255.128	fec0:a/96				
☐	☒	XGE1/0						
☐	☒	XGE1/1						
☐	☒	XGE1/2						
☐	☒	XGE1/3						

策略配置也无异常

H3C SecPath AVG2000-S 防病毒网关设备

通用域名白名单病毒白名单扩展名过滤控制规则病毒引擎

策略配置

选择	设备名	模式	监控	HTTP	FTP	IMAP	SMTP	POP3
☒	br0	inline	☒	☐	☐	☐	☐	☐

停止添加删除生效清除样本日志

解决方法

如果在某个网卡抓过包或者在网卡配置过旁路监听，那么就会变成混杂模式

目前看之前对bond0的成员口做过操作，所以显示混杂模式，该模式会接收所有经过该网卡的流量，不影响业务，

如果不想显示混杂模式重启系统可以恢复。

