

# 知 S7000/S7500E/10500系列交换机升级时提示内存不足升级方法

软件升级/降级 闫宁 2021-04-08 发表

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明

#### 1.1 适用的产品系列

本案例适用于如S7006、S7503E、S7506E、S7606、S10510、S10508等S7000、S7500E、S10500系列，且软件版本是V5的交换机

注：本案例是在MS4100上进行升级到MS4100-26TP-PWR-CMW520-R1103的版本。

#### 1.2 配置需求及实现的效果

某局点用户在对MS4100交换机进行版本升级时出现设备内存不足情况，上传官网bin版本升级包时出现No sufficient storage space on storage device (设备空间不足) 告警提示，设备升级失败。

### 2 组网图

## 配置步骤

### 3 升级步骤

#### 3.1 升级准备

##### 3.1.1 下载需要的版本（请根据自己的型号准确下载版本）

#登陆www.h3c.com.cn后点击“支持”>>“文档与软件”>>“软件下载”



#选择“按产品检索”下的“交换机”

#### 按产品检索



#根据MS4100-26TP-PWR 型号选择对应的交换机产品



根据现网情况选择对应的软件版本：下载账号：yx800 密码：01230123



下载CMW520-R1103.ZIP文件，下载成功后解压生成.bin的文件



#### 3.1.2 命令行登陆设备并将文件上传至设备flash

#本案例使用3CD软件，选择TFTP方式上传版本文件（电脑防火墙注意关闭）  
#选择需要导入的MS4100\_26TP\_PWR-CMW520-R1103.bin版本文件的路径：

