

## 知 WA5300系列AP通过云简网络实现fit模式切换oasis模式的典型配置

绿洲平台 张燃 2021-09-02 发表

### 组网及说明

通过云简网络实现fit模式切换oasis模式的方法适用于如下型号：

**UAP300-SI、WA5320、WA5320-C、WA5320-C-EI、WA5320H、WA5320-SI、WAP722E-W2、WAP722S-W2、WAP722S-W2-IOT、WA5322、WAP722X-W2、WAP723-W2、WA5320X、WA5530、WA5530-SI、WAK532、WAK522、WA5320H-SI、WAK522H、WAK522X、WAP722S-HI、WA5320XS-LI**

同时设备版本要使用R2433P01以后版本。

## 配置步骤

设备AP以Fit AP模式启动且没有注册到AC，首次通过云简网络添加该AP后，会自动切换为云AP模式。如果该AP后续又变更为Fit AP模式，想通过关联云简网络再次切换为oasis模式时不会自动切换，需手动开启模式切换功能后方可切换。

在云简网络分支卡片中选择场所后，在左侧导航栏中选择“配置 > 云AP > 模式切换”即可进入模式切换页面，可以对当前场所的设备手动开启模式切换功能。



#### 配置关键点

- 1、首次通过云简网络添加该 FIT AP后，会自动切换为云AP模式。非首次则需要手动开启模式切换后方可切换。
- 2、云简网络模式切换仅支持从FIT切换到OASIS，不支持从OASIS切换为FIT。