

知 某局点WX3520H-F 自动关闭无线信号失败问题处理经验案例

设备管理 刘文峰 2017-09-22 发表

某局点采用WX3520H-F 做无线覆盖，客户想实现在固定时间点能够自动关闭无线信号，不让其他人能搜到信号上网，但是发现配置完之后，自动关闭无线信号不生效，用户还是能搜到ssid。

1. 不生效时间点：

6:30-8:10

12:00-13:00

16:30-22:00

2. 未自动执行脚本：

```
scheduler job XFZDZYXX_disable
```

设备关键配置：

```
scheduler job XFZDZYXX_disable
```

```
command 1 system-view
```

```
command 2 wlan service-template 1
```

```
command 3 service-template disable
```

```
command 4 quit
```

```
scheduler schedule stop_XFZDZYXX_08:10
```

```
user-role network-admin
```

```
job XFZDZYXX_disable
```

```
time repeating at 08:10
```

```
scheduler schedule stop_XFZDZYXX_13:00
```

```
user-role network-admin
```

```
job XFZDZYXX_disable
```

```
time repeating at 13:00
```

```
scheduler schedule stop_XFZDZYXX_22:00
```

```
user-role network-admin
```

```
job XFZDZYXX_disable
```

```
time repeating at 22:00
```

经过排查之后发现，故障点在关闭服务模板的配置上，客户估计是参考V5设备的典型配置，通过执行service-template disable 关闭无线服务模板，但是在V7的配置上，没有这条命令，需要通过undo service-template enable 关闭，所以才导致定时关闭不生效。

把command 3 service-template disable 修改为command 3 undo service-template enable 之后，问题解决。

1.V5和V7 很多命令发生变更了，不能完全参考V5的配置，需要查看V7的配置指导。