

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明


#### 1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：V9 AC系列产品，包含：WX3500X系列。

#### 1.2 配置需求及实现的效果

无线电脑连接SSID: portal后，无线电脑自动获取192.168.0.0/24网段ip，网关vlan1的ip地址：192.168.0.100/24，由AC控制器提供认证服务，该案例中AC使用WX3510X。WX3510X使能本地portal服务器和本地认证功能，并作为无线网络的网关设备。通过Web页面输入test /test这组账号密码进行认证登录，对用户进行身份认证，以达到对用户访问进行控制的目的。

### 2 组网图





## 配置步骤

### 3 配置步骤

#### 3.1 配置DHCP服务，给AP和无线客户端分配地址

在“网络配置”>“管理协议”>“DHCP”中开启DHCP服务器。



#点击“地址池”添加地址池。



#地址池名称选择“1”。



地址池名称 \*

(1-63字符)

确定

取消