

知 某局点S7506E-X 板卡 LSQM2GT24PTSSC 板卡fault 问题

产品特性 柯辉 2023-03-01 发表

组网及说明

暂无

告警信息

暂无

#### 问题描述

现场7506E-x设备插入LSQM2GT24PTSSC 板卡，发现板卡fault，无法normal，更换测试 发现slot 4、5 槽位都不支持

[https://www.h3c.com/cn/d\\_202201/1532961\\_30005\\_0.htm](https://www.h3c.com/cn/d_202201/1532961_30005_0.htm)

链接如上:

#### 对于S7506E-X设备

S7506E-X的业务板槽位上可提供如下3种转发模式:

- **compatible**: 兼容模式。
- **standard**: 标准模式。
- **high-speed**: 高速模式。

不同模式下, S7506E-X业务板槽位支持的单板类型和槽位最大带宽不同, 详见表1-25, 用户可以根据实际情况进行灵活控制。

表1-25 业务板槽位上的转发模式差异表

业务板槽位上的转发模式	槽位限制
compatible	S7506E-X的Slot 4~5不支持以下业务板: <ul style="list-style-type: none"> <li>· SC系列接口板</li> <li>· 下列FE系列接口板: LSQM1TGS48RFE0</li> <li>· SA系列接口板</li> <li>· 下列SF系列接口板: LSQM2TGS16SF0</li> <li>· 下列FD系列接口板: LSQM1TGS16FD0、LSQM1GT48FD0、LSQM1GP48FD0、LSQM1GP40TS8FD0、LSQM2GP40TS8FD0</li> <li>· 下列SG系列接口板: LSQM1TGS48RSG0</li> <li>· 下列EC系列接口板: LSQM1TGS12EC0</li> <li>· OAP单板 (除LSUM1FWDEC0、LSUM1ACGDEC0、LSUM1NSDEC0、LSUM1WCMX20RT和LSUM1WCMX40RT)</li> </ul>

## 解决方法

设备默认为compatible 模式，该模式下 slot 4、5 不支持 SC类型的板卡，请在其他槽位使用

