

知 WA5300系列AP通过云简瘦切云配置案例

AP管理 谢珊珊 2023-03-03 发表

组网及说明

1.1 适用产品系列

本手册适用于如下产品：比如WA5320、WA5320-C、WA5320-C-EI、WA5320H、WA5320-SI等WA5300系列云AP。

设备仅在R2433及以后版本支持通过云简网络切换

配置步骤

1.2 AP瘦切云配置案例（云简网络）

在升级设备启动文件前，请完成如下准备工作：

- (1) 请确保FIT模式AP不能注册到AC上。
- (2) 将FIT模式AP接入网络，通过DHCP方式动态获取IP地址，请确保通过DHCP方式获取的IP地址与公网网络可达。
- (3) FIT模式AP设备连接云简网络，需要保证DNS服务器能够正确解析云简网络服务器地址。

1.2.1 登录云简网络

将FIT模式AP设备接入公网后，通过以下两种方式可以登录云简网络：

- 通过Web页面登录：在浏览器的地址栏中访问oasis.h3c.com，在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。
- 通过手机APP登录：将手机连入网络，然后在手机上打开“Cloudnet APP”应用程序，在登录界面输入云简网络的登录用户名和密码。

1.2.2 添加设备

(1) 在云简网络页面顶部导航栏中选择“网络管理”，在左侧导航栏中选择“网络 > 设备”，在页面左上角选择分支和场所，然后点击<增加>按钮添加设备。添加设备时需要填写的信息为：设备放置的场所、设备名称、设备序列号（若首次登录，需要先添加场所）。

图1-3 增加设备

The screenshot shows a web interface for adding a device. At the top, there is a header with a back arrow and the text '增加设备'. Below this is a section titled '设备信息' (Device Information). The form contains the following elements:

- 场所 *** (Location): A dropdown menu with 'ap' selected. Below it is a link '没有场所？去添加' (No location? Go to add) with a right-pointing arrow.
- 设备名称 *** (Device Name): A text input field with the placeholder text '请输入30位以下的字符' (Please enter characters below 30).
- 设备序列号 *** (Device Serial Number): A text input field with the placeholder text '64位字母数字下划线或横杠组成' (Composed of 64 letters, numbers, underscores, or hyphens).
- 设备类型** (Device Type): Two radio buttons, '普通设备' (General Device) which is selected, and 'IRF设备' (IRF Device).
- 添加** (Add): A button at the bottom of the form.

(2) AP设备添加完成后，启动FIT模式AP，如果没找到AC，FIT模式AP第一次关联到云简网络时，可以自动切换为Oasis模式。

(3) 如果该AP后续变更为Fit AP模式，再关联云简网络时不会自动切换，需手动开启模式切换功能后方可切换。

在云简网络页面顶部导航栏中选择“网络管理”，在左侧导航栏中选择“配置 > 云AP > 模式切换”进入设备的模式切换页面并手动开启模式切换。

模式切换

说明：设置为允许，设置为禁止则用于配置设备在开启自组网模式切换至AP模式

删除 设置为允许 设置为禁止

设备名称	序列号	AP模式	模式切换	首次上线时间	最近切换时间
219801A [REDACTED]	219801 [REDACTED]	FE-AP	<input checked="" type="checkbox"/> 允许	2020-06-01 18:23:41	2020-06-01 18:23:41

显示第 1 - 1 条记录, 总共 1 条记录

首页 上一页 下一页 末页 每页 10