



过程分析

无

## 解决方法

authorization-attribute car inbound cir 64000 pir 96000 outbound cir 96000 pir 128000 //这个单位是 kbps, 为1024bps

```
[H3C]disp portal user username XXX
```

Inbound CAR: CIR 65536000 bps PIR 98304000 bps (inactive) //会进行从kbps到bps的换算

Outbound CAR: CIR 98304000 bps PIR 131072000 bps (inactive)

因为S6520X产品支持的限速是有粒度限制的, 如下, 比如CIR 65536000除1000, 得65536, 不满足下面的粒度要求, 65535~1023000里要是10的倍数, 所以下发失败。所以调整成 authorization-attribute car inbound cir 62500 pir 93750 outbound cir 93750 pir 125000后可以下发成功。

**PS:**

### CIR粒度

0~65535 步长为1, 数值需要是1的倍数。

65535~1023000 步长为10, 需要是10的倍数。

1023000~10230000 步长为100, 需要是100倍数

10230000~102300000 步长为1000, 需要是1000倍数

102300000~1023000000 步长为10000, 需要是10000倍数。

### PIR粒度

1-65535 步长为1, 数值需要是1的倍数。

65536-1312020步长为10, 需要是10的倍数。

1312021-13108400步长为100, 需要是100倍数。

13108401-131072000步长为1000, 需要是1000倍数。

131072001-160000000步长为10000, 需要是10000倍数。

最大值为160000000。

