

知 S5560X-EI组建IRF时版本不一致，master会自动同步版本给standby设备

堆叠 IRF2 没病跑两步 2024-03-25 发表

问题描述

学习IRF时，组建IRF要求成员软件版本一致，但是如果成员版本不一致，是否可以组建IRF成功？

解决方法

组建IRF时，Master会自动同步软件版本给standby设备，此时standby的角色未loading。且同步版本后，Standby设备会自动重启升级，升级后组建IRF。

要求auto upgrade开启（默认开启），如下图所示yes字段。如果此字段未NO，可以在系统视图执行**irf auto-update enable**开始自动升级。

```
Auto upgrade           : yes
Mac persistent         : 6 min
Domain ID              : 0
<IRF1-S5560X>display irf
MemberID  Role  Priority CPU-Mac  Description
*+1      Master  1      f010-90db-7402  ---
  2      Loading 1      f010-90db-7403
-----
* indicates the device is the master.
+ indicates the device through which the user logs in.

The bridge MAC of the IRF is: bcd0-ebb0-4318
Auto upgrade           : yes
Mac persistent         : 6 min
Domain ID              : 0
<IRF1-S5560X>
```