

知 防火墙无法关闭80、443端口

其他 WEB管理 曾招维 2024-05-29 发表

问题描述

现场设备型号F5000-CN60-D、版本Version 7.1.064, Release 8890P13, 客户需要关闭设备web服务, 设备正常执行undo ip https enable、undo ip http enable后, display tcp显示80、443仍是LISTEN状态。

=====display tcp=====

*: TCP connection with authentication

Local Addr:port	Foreign Addr:port	State		Chassis	Slot	PCB
0.0.0.0:22	0.0.0.0:0	LISTEN	1	0		0xfffffffffff9e
0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTEN	1	0		0xffffffffffa1
0.0.0.0:179	192.168.12.42:0	LISTEN	1	0		0xfffffffffff1
0.0.0.0:179	192.168.12.43:0	LISTEN	1	0		0xffffffffffdd
0.0.0.0:179	192.168.34.21:0	LISTEN	1	0		0x000000000001bb06
0.0.0.0:443	0.0.0.0:0	LISTEN	1	0		0xffffffffffa3

解决方法

Release 8X90有新增URL自动配置功能（且默认处于开启状态），会自动打开tcp 80和443端口, undo autodeploy url enable命令用来关闭通过URL地址向设备下发配置的功能后, 80、443端口正常关闭。

涉及型号参考配置指导:

系列	型号	说明
F5000系列	F5000-AI360、F5000-AI160、F5000-AI120、F5000-AI-40、F5000-AI-20、F5000-AI-15	支持
	F5000-CN60、F5000-CN30	支持
	F5000-CN200、F5000-CN160、F5000-CN-G85、F5000-CN-G65、F5000-CN-G55	不支持
F1000系列	F1000-AI-75、F1000-AI-65、F1000-AI-25	支持
	F1000-AI-60-G、F1000-CN-G35	不支持