

知 MSR3600设备配置策略路由不生效

策略路由 季晨鹏 2024-11-05 发表

组网及说明

不涉及

告警信息

不涉及

问题描述

设备版本: MSR3640 Release 6749P2102

设备4个WAN口, 在web配置通过pbr将测试电脑的流量重定向到0/6出口

但是发现实际路径不对, 出口随机。

过程分析

排查发现设备上配置了很多负载分担相关配置。

后续确认负载分担LB功能和策略路由冲突, 配置LB后策略路由不生效。

```
#  
loadbalance link-group lg  
transparent enable  
#  
loadbalance class server type link-generic match-any  
match 1 acl 3123  
#  
loadbalance action server type link-generic  
forward all  
fallback-action continue  
#  
loadbalance policy 1 type link-generic  
class server action server  
#  
virtual-server vs type link-ip  
virtual ip address 0.0.0.0 0  
lb-policy 1  
default link-group lg  
bandwidth busy-protection enable  
bandwidth interface statistics enable  
service enable  
#  
loadbalance link 3  
link-group lg  
max-bandwidth 100000 kbps  
bandwidth busy-rate 80 recovery 20  
#  
loadbalance link 5  
router interface Dialer5  
link-group lg  
max-bandwidth 100000 kbps  
bandwidth busy-rate 80 recovery 20  
以下省略
```

解决方法

当前MSRG2设备负载分担LB相关功能不宣称支持, 建议现场将LB功能关闭删除后解决。