

知 某局点S6800-32Q修改系统时间后ssh登录不上

张晓雨 2018-03-30 发表

某局点在设备修改系统时间之前SSH登录是正常的，修改系统时间之后发现SSH无法登录上去。

通过查看配置发现客户配置了如下配置：

```
#
password-control enable
password-control login-attempt 5 exceed lock-time 5
#
```

查询命令手册发现如下信息：

1.1.14 password-control super aging

password-control super aging命令用来配置super密码的老化时间。

undo password-control super aging命令用来恢复缺省情况。

【命令】

```
password-control super aging aging-time
undo password-control super aging
```

【缺省情况】

密码的老化时间为90天。

【视图】

系统视图

【缺省用户角色】

network-admin

【参数】

aging-time：super密码的老化时间，取值范围为1～365，单位为天。

【举例】

设定super密码的老化时间为10天。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] password-control super aging 10
```

【相关命令】

```
·display password-control
·password-control aging
```

当配置了password control enable命令之后，默认就会开启password-control super aging，其默认密码老化时间为90天，修改系统时间后，密码超期导致登录不上去。

删除相应的password control信息，然后重新配置即可。