

**H3C SecPathACG8800S3-IMW110-E6512P05版本发布**

**一、使用范围及配套说明：**

H3C SecPathACG8800S3-IMW110-E6512P05版本正式发布，使用范围为国内市场。

**表1：版本配套表**

产品系列	H3C SecPath
型号	SecPath ACG8800-S3业务板
内存需求	2G
FLASH需求	4M
BootRom	1.19
目标文件名称	SecPathACG8800S3-IMW110-E6512P05.bin
主控板版本	SecPathACG8800S3-CMW520-E6512P02
SecCenter配套版本	SecCenter ACGM V2.10-E0027P10
iMC	iMC PLAT 3.20-R2606+P13+L15
备注	需要配套主控版本E6512P02使用

**二、增减特性说明：**

**表2：特性变更说明**

版本号	项目	描述
SecPathACG8800S3-IMW110-E6512P05	硬件特性更新	新增特性：无 增加单板：无 删除特性：无
	软件特性更新	新增特性：无 删除特性：无 修改特性：无

**三、相比前一版本解决的问题说明：**

**1. 问题ID—IWD15810**

问题产生条件：快播协议的报文分片通过设备。

现象：导致设备异常重启。

**2. 问题ID—IWD15803**

问题产生条件：启用URL过滤

现象：有可能导致误识别。

**四、版本使用限制及注意事项：**

- 1、业务板硬件中的USB接口属于硬件借用遗留接口，在ACG插卡软件中暂不支持使用。
- 2、由于实现机理的限制，所有的用户分到不同的两块业务板处理，会导致对网段带宽限制时实际限速的值是设置值的两倍，需要在配置的时候减半。例如，对某个网段限制带宽为100M，则需要分别在两块业务板分别配置50M才能达到效果。对单个用户限速无此限制。
- 3、此版本与E6501配置和数据不兼容，请升级版本后恢复出厂配置，并重新配置。
- 4、从E6511版本开始，合入配置同步功能，部分功能由于实现限制不能同步配置，具体限制和使用方法请参见《ACG8800-S3&T5000-S3开局指导书》。
- 5、在从其他版本升级到E6511后续版本时，需要先删除管理口默认路由，否则有可能导致管理通道建立不起来。

**五、版本存在问题与规避措施：**

问题1：

问题描述：在从其他版本升级到E6511及后续版本时，需要先删除管理口默认路由，否则有可能导致管理通道建立不起来。

问题2：

问题描述：从E6511版本开始，合入配置同步功能，部分功能由于实现限制不能同步配置，具体限制和使用方法请参见《ACG8800-S3&T5000-S3开局指导书》。

**六、升级时注意事项：**

请务必参照《H3C SecPathACG8800S3-IMW110-E6512P05 版本使用指导书.doc》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《H3C SecPathACG8800S3-IMW110-E6512P05 版本说明书.doc》。