

**H3C SecPathT5000S3-IMW110-E1505P05版本发布**

**一、使用范围及配套说明：**

H3C SecPathT5000S3-IMW110-E1505P05版本正式发布，使用范围为国内市场。

**表1：版本配套表**

产品系列	H3C SecPathT
型号	SecPath T5000-S3业务板
内存需求	2G
FLASH需求	4M
Bootrom版本号	1.19
目标文件名称	SecPathT5000S3-IMW110-E1505P05.bin
主控板版本	SecPathT5000S3-CMW520-E1505P03
SecCenter配套版本	SecCenter IPSM V2.10-E0030P01
iMC	iMC PLAT 5.0 (E0101) + L02
备注	无

**二、增减特性说明：**

**表2：特性变更说明**

版本号	项目	描述
SecPathT5000S3-IMW110-E1505P05	硬件特性更新	新增特性：无 增加单板：无 删除特性：无
	软件特性更新	新增特性：无 删除特性：无 修改特性：无

**三、相比前一版本解决的问题说明：**

**1. 问题ID—IWD15810**

问题产生条件：快播协议的分片报文通过设备。

现象：导致设备异常重启。

**2. 问题ID—无编号**

问题产生条件：无。

现象：合入对新认证CF卡的支持，支持器件替代。

**3. 问题ID—IWD15841**

问题产生条件：PPlive特征定义过短。

现象：有PPlive流量经过设备时，会使得CPU高，设备性能急剧下降。

**4. 问题ID—IWD15858**

问题产生条件：配置URL过滤，过滤Google等搜索引擎。

现象：过滤不生效，流量还能正常通过。

**5. 问题ID—IWD15860**

问题产生条件：无

现象：Web界面增加取消按钮，使得特征库升级的过程可以取消。

**6. 问题ID—HSD78079**

问题产生条件：ACG8800整机重启。

现象：主控板概率不能登录业务版Web。

**四、版本使用限制及注意事项：**

- 1、业务板硬件中的USB接口属于硬件借用遗留接口，在IPS业务板软件中暂不支持使用。
- 2、由于实现机理的限制，所有的用户分到不同的两块业务板处理，会导致对网段带宽限制时实际限速的值是设置值的两倍，需要在配置的时候减半。例如，对某个网段限制带宽为100M，则需要两块业务板分别配置50M才能达到效果。对单个用户限速无此限制。
- 3、此版本与ESS1501版本配置及数据库不兼容，需要升级版本后恢复出厂配置，然后重新对设备进行配置。
- 4、从E1505P01版本开始，业务板上的管理口只能用于日志发送，在开局过程中禁止使用Web登录等其它任何操作。管理功能通过主控板Web统一登入。
- 5、当前版本不支持修改安全板Web密码，主控板不允许创建用户名为root的用户。
- 6、当前版本要求两个业务板管理口的IP地址必须在同一个网段。

**五、版本存在问题与规避措施：**

无。

## **六、 升级时注意事项:**

请务必参照《H3C SECPATHT5000S3-IMW110-E1505P05 版本使用指导书.doc》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题, 请参看配套的《H3C SECPATHT5000S3-IMW110-E1505P05 版本说明书.doc》。