

**H3C S12500交换机CMW520-R1728P02
版本发布**

一、使用范围及配套说明:

H3C S12500交换机CMW520-R1728P02版本对外正式发布, 不受限使用, 该版本已经归档生产。

产品系列	H3C S12500系列路由交换机
型号	S12504/S12508/S12518
内存需求	主控板最小1G, 接口板最小512M
FLASH需求	FLASH标配128M CF卡最小256M 备注: CF卡必须通过H3C认证
BootROM版本号	主控板BootROM 1.19及以后版本 接口板、OAM CPU BootROM 1.13及以后版本 网板BootROM 1.11及以后版本
MBUS版本号	115及以后版本
风扇版本号	109及以后版本
目标文件名称	S12500-CMW520-R1728P02.bin (56,173,008字节)
iMC版本号	iMC EAD 5.1 (E0301) iMC MVM 5.1 (E0201) iMC NTA 5.1 (E0201) iMC PLAT 5.1 SP1 (E0202P05) iMC QoS 5.1 (E0201) iMC UAM 5.1 (E0301) iMC UBA 5.1 (E0201)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0301)
WEB版本号	无
OAA版本号	IPS: SecBladeIPS-IMW110-E2110P13 ACG: SecPathACG2000&SecBladeACG-IMW110-E6117P14 FW: SECBLADEII-CMW520-F3171P03 LB: SECBLADELB-CMW520-F3213 NSM: SECBLADENSM-CMW520-R3108
备注	无

二、增减特性说明:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

解决了以下缺陷:

1、HSD105335

首次发现版本: S12500-CMW520-R1728P01

问题产生条件:

线卡板通过管理通道发包出现异常。

问题现象:

没有告警, 没有故障单板隔离, 从而影响业务。

2、HSD104718

首次发现版本: S12500-CMW520-R1728P01

问题产生条件:

XP16 (如: LST1XP16LEB1, LST1XP16LEC1) 单板进行线卡板隔离诊断测试。

问题现象:

单板检测时间过长。

3、HSD105108

首次发现版本: S12500-CMW520-R1728P01

问题产生条件:

老机框 (包括机框、电源、风扇) 上查询制造信息。

问题现象:

查询制造信息提示信息有误。

4、HSD105053

首次发现版本: S12500-CMW520-R1728P01

问题产生条件:

读取少量SPF+光模块信息。

问题现象:

读取信息不完整。

5、HSD105068

首次发现版本：S12500-CMW520-R1728P01

问题产生条件：

S12500设备线卡板收到特定端口号的UDP/TCP报文。

问题现象：

网板打印告警信息。

6、HSD105054

首次发现版本：S12500-CMW520-R1728P01

问题产生条件：

线卡板控制通道故障。

问题现象：

故障信息没有记录。

7、HSD105047

首次发现版本：S12500-CMW520-R1728P01

问题产生条件：

使用R1728P01软件版本，对应的Mbus版本为114。

问题现象：

Mbus软件114进行优化。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S12500-CMW520-R1728P02 版本说明书》

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504