

H3C CC710E01104版本发布公告

一、使用范围及配套说明

H3C CC710E01104 版本正式发布，使用范围为国内市场。

版本配套关系请参考如下：

表一：版本配套表

产品系列	Aolynk - CC710E
型号	CC710E
内存	64M
FLASH	16M
BOOTROM版本号	103
目标文件名称	CC710E01104.app
CLT版本号	102
CNU版本号	· CB201E: V101R004 · CB201A: V100R002 · CB203E: V100R004 · CB203A: V100R002 · CB303A: V100R006 · CB304A: V100R002
iMC版本号	iMC PLAT 7.0 (E0201) iMC EoCM 7.0 (E0201H01)
备注	无

二、版本使用限制及注意事项

Aolynk CC710E设备为集中器软件，组建网络连接时，需和网桥软件CB201EV101/CB203EV100/CB201AV100/CB203AV100/CB303AV100/CB304AV100配合使用。

三、增减特性说明

新增特性：可维护性特性，支持WEB一键导出所有故障维护信息。

删除特性：无。

修改特性：无。

四、MIB变更说明

MIB文件变更：无。

五、存在问题和规避措施

1. SHD015223 (201303150293)

- 问题现象：CC710E设备的以太网端口和Cable端口无法协商成半双工的工作状态。
- 问题产生条件：CC710E设备的以太网端口或Cable端口设置为自协商模式，与其他设备连接，并且对端的协商状态设置为半双工工作状态。
- 规避措施：当CC710E设备的以太网端口或Cable端口设置为自协商模式时，将对端设备的协商状态设置为自协商模式或者全双工模式。或者当对端设备的协商状态设置为半双工模式时，将CC710E设备对应端口的协商状态设置成半双工模式。

六、相比前一版本解决的问题说明

- 1、问题现象：连接在CC710E设备下的终端无法通过SNMP成功获取配置。
问题产生条件：使用101或更早版本软件的CC710E系列设备与终端网桥设备组网使用，通过SNMP管理终端网桥设备，将CC710E设备软件升级至102版本。
- 2、问题现象：网桥终端以太网端口限速只能选择128Kbps、256Kbps、512Kbps、1Mbps、2Mbps、4Mbps、8Mbps进行设置，不能设置其他限速值。
问题产生条件：CC710E设备连接网桥终端设备，通过CC710E设备的网页对网桥终端的以太网端口限速进行配置。
- 3、问题现象：CC710E设备无法识别HFID为“S74_8306RA”的网桥终端设备。
问题产生条件：CC710E设备与HFID为“S74_8306RA”的网桥终端设备组网使用。
- 4、问题现象：CC710E设备无法控制是否接受OLT下发的虚接口的一系列配置。
问题产生条件：CC710E设备与OLT设备组网使用，OLT设备向CC710E设备下发虚接口的一系列配置。

七、升级时注意事项

无

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《H3C CC710E01104版本说明书.docx》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504。