

知 SR8800-x-s ip subscriber timer traffic命令解决ipoe用户不定时掉线

Radius 袁野 2018-06-03 发表

问题描述

在一些应用场景下，BRAS为上线用户授权了authorization-attribute idle-cut属性，为了使ipoe用户的流量检测更加精确，避免用户被误踢下线可以通过ip subscriber timer traffic命令配置ipoe会话的流量统计信息的更新时间间隔。

解决方法

缺省情况下：IPoE会话的流量统计信息的更新时间间隔为180000毫秒。

本命令对所有动态和IPoE静态会话均生效，并且设备会根据配置的时间间隔定期更新IPoE会话的流量统计信息。

在对IPoE接入用户的流量统计精确度要求较高的环境中，可以配置相对较小的更新时间间隔，以提高设备对流量的统计频率；反之，则可以配置较大的更新时间间隔。

当网络中有大量用户上线时，如果为上线用户授权了idle-cut属性，为避免用户因闲置切断时间超时被下线，建议配置较小的更新时间间隔。