

知 GAP2000系列安全隔离与信息交换系统将管理地址配置了白名单web界面无法管理

网闸 王奎银 2018-11-19 发表

问题描述

现场网闸配置过程中配置管理客户端的IP地址的白名单，来限制那些地址可以登录网闸，将管理地址192.168.0.1也加入白名单后，导致web界面无法登录，但是可以ping通管理地址；

解决方法

由于网闸没有后台命令行，后台仅作为定位问题使用，因此未对用户开放。现将此问题处理方法说明如下：

1. 通过键盘显示器连接网闸内端VGA口和USB口或串口（如果有），连接网闸后台，并登录。用户名密码为root/adminh3c。
2. 使用iptables -L命令查看，是否有管理客户端IP白名单配置。如下图中含有IP地址，则说明配置了管理客户端IP白名单

```
[root@int ~]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     tcp  --  101.1.16.216          anywhere
REJECT     tcp  --  anywhere              anywhere            reject-with icmp-port-unreachable

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

3. 使用iptables -F临时清除管理客户端白名单配置，或修改登录PC的IP地址为上图中的IP，再登录web页面，手动删除管理客户端IP白名单。删除后所有ip均可访问网闸管

