

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5500-20TP-SI、S5500-52C-EI、S5500-52C-PWR-EI、S5500-34C-HI、S5800-32C-EI、S5800-32F、S5800-60C-PWR、S5830-106S等S5500、S5800、S5830系列的交换机。

#### 1.2 配置需求及实现的效果

通过web页面和命令行恢复出厂设置。

### 2 组网图

无

## 配置步骤

### 3 配置步骤

#### 3.1 Web页面恢复出厂设置

适用浏览器登录设备

左边导航栏：设备>配置管理>恢复出厂配置，然后重启就好了。



#### 3.2 命令行恢复出厂设置

```
reset saved-configuration
```

```
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y //确定删除保存的配置文件
```

```
reboot
```

```
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!
```

```
This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N //不保存配置
```

```
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y //继续重启
```

## 配置关键点