

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG2 产品系列路由器：ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等

#### 1.2 配置需求及实现的效果

ERG2路由器WAN1接口连接公网，LAN 1接口连接内网，实现使用公网地址和端口来登录设备的web页面调试设备。

## 配置步骤

### 2 配置步骤

#### 2.1 开启远程Web管理

#登陆WEB界面（默认情况下，登录地址为192.168.1.1，登陆账号为admin，登陆密码为admin），在导航栏中选择“设备管理 > 远程管理 > 远程管理”。开启远程Web管理，访问方式可以选择“http”或者“https”



#### 2.2 访问测试

在浏览器里面输入WAN口地址加端口号访问设备

http: //200.200.200.200:18080 这个200.200.200.200代表公网地址18080代表端口号

## 配置关键点