

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于ERG2 产品系列路由器：ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等。

1.2 配置需求及实现的效果

路由器部署在互联网出口，内网有一台远程服务器通过路由器发布了3389端口，外网用户需要通过路由器来访问内部的服务器。

2 组网图



配置步骤


3 配置步骤

3.1 基本连接

在路由器接口面板找到LAN接口，用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起，电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。

3.2 登陆设备WEB界面

运行Web浏览器，在地址栏中输入http://192.168.1.1，如下图所示。



回车后跳转到Web登录页面，输入用户名、密码（缺省均为admin，，区分大小写）如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后，您即可登录到路由器的Web设置页面，如下图所示。



注意：同一时间，路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。

3.3 配置端口映射

单击【高级设置】--【地址转换】--【虚拟服务器】。将内网的一台电脑192.168.1.100的远程桌面3389端口，映射到外网。



点击【增加】，配置完成如下图。



3.4 保存配置

设备默认会保存配置。

配置关键点