

知 MSR26X0/36X0/56X00系列路由器恢复出厂方法

恢复出厂 zhiliao_vhNCR 2018-11-25 发表

组网及说明

本案例适用于如MSR2630、MSR3610、MSR3620、MSR5620、MSR5660、MSR5680等MSR26、MSR36、MSR56系列的路由器。

配置步骤

1. 使用RESET键恢复出厂

Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器可以使用RESET按钮恢复出厂设置

适用产品型号	RESET键
Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器: MSR830-10BEI-WiNet MSR830-6EI-WiNet MSR830-5BEI-WiNet MS R830-6BHI-WiNet MSR830-10BHI-WiNet等	路由器提供RESET按钮，用于重启系统及恢复出厂配置：短按RESET按钮，路由器将重启；长按RESET按钮4秒钟以上，路由器将重启，并恢复出厂配置。

2. 在WEB页面恢复出厂

页面向导：系统工具—恢复出厂设置



3. 命令行恢复出厂

#该命令适用于MSR路由器全系列产品

<H3C>reset saved-configuration

The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y //确定删除保存的配置文件

<H3C>reboot

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.....DONE!

This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N

//不保存配置

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y //继续重启

配置关键点