

## 组网及说明

### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如WX1804H、WX2510H、WX3010H、WX3508H、WX5540H等WX18H、WX25H、WX30H、WX35H、WX55H系列的AC。

## 配置步骤

### Console登入修改Telnet的密码

当设备配置的Telnet认证为密码方式，修改命令如下：

```
<H3C>system-view //进入系统视图  
[H3C] line vty 0 31 //进入用户界面视图  
[H3C-line-vty0-31]set authentication password simple admin //修改密码为admin
```

当设备配置的Telnet认证为账号+密码方式，修改命令如下：

```
<H3C>system-view //进入系统视图  
[H3C]local-user admin //进入该账号  
[H3C-luser-admin]password simple admin //修改密码为admin
```

### 通过登录设备的WEB网管页面修改Telnet的密码

进入用户账号管理项，选中忘记密码的账号进行密码修改

操作	系统 > 系统 > 管理员 > 修改管理员
概览	用户名 * admin (1-55字符)
网络配置 >	密码 ***** (1-63字符)
网络安全 >	***** 确认密码
系统 v	角色 请选择... network-admin
事件日志	用户组 system
资源	可用服务 <input type="checkbox"/> Terminal <input checked="" type="checkbox"/> Telnet <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS <input type="checkbox"/> PAD <input type="checkbox"/> SSH
管理员	同时在线最大用户数 (1-1024)
管理	FTP目录 flash: (1-255字符)
工具 >	显示高级设置...
	确定 取消

菜单：系统) 系统) 管理员

## 配置关键点