

知 S5130-SI/S5560-SI 如何配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能?

组播VPN 闫宁 2018-12-25 发表

问题描述

S5130-SI/S5560-SI 如何配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能?

解决方法

在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上，每秒最多允许10000kbps广播报文通过，对超出该范围的广播报文进行抑制。

```
<H3C> system-view
```

```
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] broadcast-suppression kbps 10000
```

The actual value is 10048 on port GigabitEthernet1/0/1 currently.

在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上，每秒最多允许10000kbps组播报文通过，对超出该范围的组播报文进行抑制。

```
<H3C> system-view
```

```
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] multicast-suppression kbps 10000
```

The actual value is 10048 on port GigabitEthernet1/0/1 currently

在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上，每秒最多允许10000kbps未知单播报文通过，对超出该范围的未知单播报文进行抑制。

```
<H3C> system-view
```

```
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] unicast-suppression kbps 10000
```

The actual value is 10048 on port GigabitEthernet1/0/1 currently