

杭州某客户处理3G\4G问题的时候，遇到APN不对的情况，

通过profile creat命令配置，则提示不支持。

```
[H3C-Cellular1/0]profile create 1 static cb.jsapn authentication-mode none
```

This command is not supported.

在这种情况下，就需要用sendat命令配置APN

通过sendat方式配置APN的方法：

1) 配置APN

```
sendat AT+CGDCOnT=profile-id,"IP","APN名称",,0,0
```

如配置第2个APN的名称为：4gnet

```
[H3C-Cellular0/0] sendat AT+CGDCOnT=2,"IP","4gnet",,0,0
```

2) 删除APN

```
sendat AT+CGDCOnT= profile-id
```

如删除第1个APN

```
[H3C-Cellular0/0] sendat AT+CGDCOnT=1
```

需要注意的是：

如果要删除的APN是Modem当前正使用的APN，则删除失败，安全的方法是在删除APN前先停止拨号

，如：

```
[H3C-Cellular0/0]undo dialer number
```