

## 知 Quidway S系列低端以太网交换机可能存在系统重启后系统时钟信息丢失的故障

杨汝萍 2006-04-24 发表

### Quidway S系列低端以太网交换机存在系统重启后系统时间丢失的故障

#### 故障现象：

如果设备的系统时间是XXXX年/01月/XX日，在保存配置重启后，设备的系统时间会变为2003/01/01。

#### 涉及范围：

只要设备的系统时间是一月份，重启后都会发生该问题。该问题仅仅影响系统时间的显示，对交换机的协议处理和报文转发没有影响。

存在问题的设备及相应版本如下：

S3552系列：0016，0017，0019～0022版本。

3026EFGCT-PW系列：0030～0036版本。

3526EFC系列：0034～0039版本。

S3050系列：0029，0030版本。

S5000系列：0019，0021～0022。

#### 解决方法：

如果设备当前的系统时间是一月份，则需在重启后重新设置时间，或者启用NTP协议来同步时间。