

### S6500 Salience III 3000系列版本在SSH攻击下 存在内存泄漏问题的解决方法

#### 问题描述:

S6500 Salience III 3000系列版本（3020及其以前版本）在遭到SSH攻击的情况下存在内存泄漏的问题，严重时甚至业务不通，设备重启。

#### 解决方法:

升级至3030及之后的版本可解决。

注意：3030版本不支持DHCP Server及集群管理。

#### 规避方法:

该问题发生后，只能重启设备。因此，请对安装有3020及以前版本的局点预先按下面步骤下发配置关闭SSH：

```
<Quidway S6506>
<Quidway S6506>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[Quidway S6506]user-interface vty 0 4
[Quidway S6506-ui-vty0-4]protocol inbound telnet
```

对暂时不方便升级的局点可以用此方法规避。但是，升级版本是最终的解决方法。