

**Quidway S8500/SR8800 4端口非线性万兆板
使用注意事项**

影响范围：

Quidway S8500的现有4端口非线性万兆单板：
LSBM1XP4B0，BOM编码：0231A458；LSBM1XP4CA0，BOM编码：0231A459
Quidway SR8800的现有4端口非线性万兆单板：
SR0M1XP4WA0，BOM编码：0231A07L

使用注意事项与规避方案：

- 1、XP4单板不支持端口聚合功能；
规避方案：多链路二层互连组网建议使用STP互连
 - 2、XP4单板的端口镜像基本没用，单板默认建好2个端口组，成员端口分别是端口0～1和端口2～3，端口镜像不能跨组，也不能跨板，只能在同一端口组内两个端口进行
规避方案：无
 - 3、XP4单板的XFP接口只支持LAN模式，不支持WAN模式（SDH帧格式）
规避方案：无
 - 4、XP4单板不能作为VPLS的公网侧接入；
规避方案：使用其他类型单板
 - 5、XP4单板只支持4个输出队列；
规避方案：对业务没有影响，无
 - 6、VLAN-ACL在XP4单板端口下实际不生效。
规避方案：在端口下发ACL
 - 7、不支持流量整形
规避方案：无
 - 8、XP4单板不允许配置新的端口组，也不允许端口加入或退出组，QACL命令只能对端口组配置。
规避方案：无
- 注意：后期发布的新4端口万兆板不存在上述问题。
如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：8008100504/4008100504