

知 关于Quidway S6500系列交换机Salience I、II引擎软件版本与默认配置文件的说明

祝江华 2006-08-21 发表

关于Quidway S6500系列交换机Salience I、II引擎软件版本与默认配置文件的说明

一、问题描述:

S6500交换机的软件版本从0XXX版本升级到1XXX或20XX系列版本时,默认配置文件的文件名会发生变化。0XXX系列软件版本,默认的配置文件为vrpcfg.txt,1XXX和2XXX系列版本默认的配置文件为vrpcfg.cfg。

二、原因分析:

由于0XXX版本和1XXX/2XXX版本相关联的平台软件不同,所以默认配置文件会发生变更。

三、处理措施:

1XXX系列的软件版本,只识别vrpcfg.cfg为默认的配置文件,因此升级到1XXX系列版本后,需要重新导入配置,并保存,保存后,系统自动保存为vrpcfg.cfg。

2XXX系列的软件版本提供了自动识别配置文件的功能,识别配置文件的顺序为vrpcfg.cfg -> vrpcfg.txt。因此,从0XXX版本升级到2000系列版本后,设备会按照原有的配置文件vrpcfg.txt进行恢复,在设备上执行保存配置的命令后,自动存为vrpcfg.cfg文件,并且下次会从vrpcfg.cfg进行启动。

注意: 如果从0XXX版本升级到1XXX或2XXX版本,如果单板中本身存在vrpcfg.cfg的配置文件,设备启动后将按照该配置文件进行配置恢复。建议在升级过程中,将配置文件导出保存到pc机,并同时删除flash中所有配置文件(vrpcg.txt/vrpcg.cfg)删除或者更改文件名称,避免不必要的混乱发生。