

知 Secpath1800F DHCP功能的配置

王刚 2006-09-14 发表

Secpath1800F DHCP功能的配置

一、组网需求：

客户端可以通过DHCP的方式获取相应地址池的地址。

二、组网图：



三、配置步骤：

适用版本：非BT限流版 Version 3.30 RELEASE 0336 版本及以上版本

```
acl number 3001 // 设置针对DHCP的规则
rule 0 permit udp source-port eq bootps
acl number 3002
rule 0 permit udp source-port eq bootpc
#
firewall mode route // 防火墙模式为路由模式
#
firewall statistic system enable
#
dhcp server ip-pool test_pool // 设置DHCP地址池
network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0 // 设置DHCP使用的网络地址
gateway-list 10.1.1.1 // 设置客户端得到的网关
dns-list 202.96.199.6 // 设置域名服务器地址
domain-name h3c.com // 设置客户端获得到的域名
expired day 8 // 设置租约过期天数
#
dhcp server ip-pool test_pool1
#
dhcp server ip-pool test_pool2
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 192.168.1.254
dns-list 202.96.199.6
domain-name h3c.com
#
interface Aux0
async mode flow
link-protocol ppp
#
interface Ethernet0/0/0
#
interface Ethernet0/0/1
#
interface Ethernet1/0/0
#
interface Ethernet1/0/1
```

```
ip address 202.96.199.254 255.255.255.0
#
interface Ethernet1/0/2 // 设置相应的接口地址
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet1/0/3
#
interface Ethernet1/0/4 // 接口模式DHCP的配置方式
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
dhcp select interface
dhcp server nbns-list 3.3.3.3

#
interface Ethernet1/0/5
#
interface Ethernet1/0/6
#
interface Ethernet1/0/7
#
interface NULL0
#
firewall zone local
set priority 100
#
firewall zone trust
set priority 85
add interface Ethernet1/0/2
add interface Ethernet1/0/4
#
firewall zone untrust
set priority 5
add interface Ethernet1/0/1
#
firewall zone dmz
set priority 50
#
firewall interzone local trust // 设置区域间规则 (或者开启全通规则)
packet-filter 3002 inbound
packet-filter 3001 outbound
#
firewall interzone local untrust
#
firewall interzone local dmz
#
firewall interzone trust untrust
#
firewall interzone trust dmz
#
firewall interzone dmz untrust
#
aaa
authentication-scheme default
#
authorization-scheme default
#
accounting-scheme default
#
domain default
#
#
dhcp server forbidden-ip 10.1.1.2 // 设置保留地址
dhcp server forbidden-ip 10.1.1.3
dhcp enable // 启用DHCP服务
#
```

```
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 000007DB7F00000100002F5F
snmp-agent sys-info version v3
#
user-interface con 0
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
#
return
```

四、配置关键点：

Secpath1800F 配置DHCP有两种模式：全局模式（使用地址池），接口模式（使用接口网段作为

地址池），默认情况下，启用DHCP后模式为全局模式，当全局模式与接口模式同时使用时，接

口模式优先与全局模式。

关于接口模式的配置方式请参考上述接口 E1/0/4 的配置方式

在防火墙上启用接口模式的命令为：

```
[Secpath1800F]dhcp select interface interface Ethernet 1/0/4
```

其他的配置参考全局模式的配置方式。