

S8500交换机采用的交换路由板分哪几类

Q: S8500交换机采用的交换路由板分哪几类

A: S8500交换机的交换路由板分成如下几

种: SRPA/SRPB/SRPC/SRP1N0/SRP1N1/SRP1N2/SRP1N3/ SRP2N0/SRP2N1/ SRP2N2/ SRP2N3/SRP1M,

其中:

SRPA不带交换网, 不带CF卡, 只能用于S8505, 已经停止发货;

SRPB用于S8512, SRPC用于S8505和S8505T, 已经停止发货;

SRP1N/SRP2N系列用于S8505E/S8508/S8508V/S8512E, 支持POE功能, 其中SRP1N0/SRP2N0用于S8512E, SRP1N1/SRP2N1用于S8508和S8508V, SRP1N2/SRP2N2用于S8505E, SRP1N3/SRP2N3比较特殊, 带时钟扣板, 内存条标准配置1G, 如果需要进行系统时钟同步, 需要使用该单板;

SRP1M只能用于S8502, 不能用在其他型号的设备上。

单板类型	说明
LSB1SRPA	交换路由板, 用于S8505, 升级bootrom需要注意, 113及之前版本支持此单板, 115/116/117版本不支持此单板, 118及之后的版本继续支持此单板
LSB1SRPB	交换路由板 (含交换网), 用于S8512, 1121以前的版本不支持
LSB1SRPC	交换路由板 (含交换网), 用于S8505T, 1121以前的版本不支持
SRP1N0/ SRP1N1/ SRP1N2	交换路由板 (含交换网), 用于E系列, 如S8512E、S8508/S8508V、S8505E; 1209前的版本不支持
SRP2N0/ SRP2N1/ SRP2N2	交换路由板 (含交换网), 用于E系列, 如S8512E、S8508/S8508V、S8505E; 1325前的版本不支持
SRP1N3	交换路由板 (含交换网), 用于E系列, 如S8505E、S8508/S8508V、S8512E; 支持时钟源同步; 1209前的版本不支持
SRP2N3	交换路由板 (含交换网), 用于E系列, 如S8505E、S8508/S8508V、S8512E; 支持时钟源同步; 1325前的版本不支持
SRP1M	交换路由板 (含交换网), 仅用于S8502