



**H3C S9500交换机 CMW310-E1326版本发布**

**一、 使用范围及配套说明:**

H3C S9500交换机 CMW 310-E1326版本对外正式发布, 受限R003版本试验局开局升级使用。

产品系列	H3C S9500系列路由交换机
型号	S9502/S9505/S9508/S9508V/S9512
内存需求	主控板最小512M, 接口板最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	主控板BootROM 123及以后版本 注: 该版本号可用display version命令查看
	接口板BootROM 103及以后版本 注: 该版本号可用display version命令查看
	NATB、VPNB板BootROM 106及以后版本 注: NATB、VPNB板BootROM务必使用106及以后版本
目标文件名称	S9500-CMW310-E1326-SI.APP (13,487,194 字节) 注: 此文件不支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR特性
	S9500-CMW310-E1326-EI.APP 21,704,071 字节) 注: 此文件支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS特性
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3112, Quidview NMF 3.10-R3112, Quidview NCC 3.10-R3112
CAMS版本号	CAMS1.20-R3105
WEB版本号	无
备注	无

**二、 增减特性说明:**

无

**三、 相比前一版本解决的问题说明:**

1、HYII02779

首次发现版本: S9500-CMW310-B1325

问题产生的条件: 三层接口下绑定VPN, 然后删除该绑定

问题现象: 三层报文转发不通。

2、HYII02674

首次发现版本: S9500-CMW310-B1325

问题产生的条件: 在配置了静态聚合端口, 并配置聚合端口属于VLAN且该VLAN接口时静态路由接口

问题现象: 直接删除VLAN, 静态路由接口没有删除

3、HYII03009

首次发现版本: S9500-CMW310-B1325

问题产生条件: 在端口下使能以太网OAM, 在该端口下执行shutdown,

问题现象: 端口会自动上报多次UP、DOWN

4、HYII02957

首次发现版本: S9500-CMW310-B1325

问题产生条件: 在端口下配置ACL规格和Timerang, 然后把端口从VLAN中退出

问题现象: ACL的硬件资源不能完全释放

**四、 版本存放路径:**

版本已经上载到h3c-ftp, 请直接下载使用。

/新内部版本归档(New\_Internal\_Versions)/21.高端以太网交换机-----H3C 9500/2.受限版本/S9500-CMW310-E1326(R003试验局版本)/