

Quidway S3552系列交换机F0028L01版本发布

一 使用范围及配套说明:

Quidway S3552系列交换机F0028L01版本受限发布, 仅限于拉美SSH测试及长距接口板试验局开局使用。版本配套关系请参考如下配套关系:

产品系列	S3552/S3528 系列交换机
型号	S3552G/P, S3528G/P, S3552F
内存需求	64M
FLASH需求	16M
BOOTROM版本号	Bootrom202(139版本及以后均可使用, 优先使用202)
目标文件名称	S3528_S3552-VRP310-F0028L01.bin (4,473,320 Bytes)
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3110 (优先使用该版本) Quidview NMF 3.10-R3110 (优先使用该版本) Quidview NCC 3.10-R3110 (优先使用该版本)
CAMS版本号	CAMS 1.20-R3105 (优先使用该版本)
WEB版本号	推荐使用wnm2.2.2-0005
备注	web网管文件和应用程序bin文件是独立的两个文件; Quidview和Cams软件需要单独购买安装。

二 增减特性说明:

1 新增特性:

- 1) 新增SSH 缺省认证方式功能。
- 2) S3552F支持长距以太网接口板。

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1 OPTED03648

首次发现版本: VRP310-R0025P05

问题产生的条件:

启用端口隔离兼容模式。

问题现象:

会导致端口环路检测和集群不能正常工作。

2 OPTED03539

首次发现版本: VRP310-F0027P01

问题产生的条件:

大量报文长时间冲击CPU。

问题现象:

CPU无法继续收包。

3 OPTED03552

首次发现版本: VRP310-F0027P01

问题产生的条件:

大量报文长时间冲击CPU。

问题现象:

保存配置失败。

4 OPTED03792

首次发现版本: VRP310-R0025

问题产生的条件:

配置端口最大MAC地址学习个数, 且大于0。

问题现象:

当端口MAC地址学习到最大个数后, 未知源MAC的第一个报文仍然会被转发。

5 OPTED04590

首次发现版本: VRP310-F0027P01

问题产生的条件:

执行“undo ip scan-attack protect limit”或“undo ip scan-attack protect duration”命令。

问题现象:

执行失败。

6 OPTED04696

首次发现版本: VRP310-F0027P01

问题产生的条件:

交换机作为DHCP Server, 执行“reset dhcp server conflict”命令。

问题现象:

交换机重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3528_S3552-VRP310-F0028L01版本说明书》。

四 版本存放路径:

版本已经上载到H3C-FTP, 请直接下载使用。访问路径:

[ftp://h3cft01-in /新内部版本归档\(New_Internal_Versions\)/09.低端交换机-----彭天付/13.3528_3552_3552F/2.区域受限版本/](ftp://h3cft01-in /新内部版本归档(New_Internal_Versions)/09.低端交换机-----彭天付/13.3528_3552_3552F/2.区域受限版本/)