

NE80/NE40/S8016 NAT配置Null0静态路由注意事项

在配置一个地址池后，应当配置一条对应地址池网段并且下一跳指向Null0的静态路由，否则不能正常进行NAT反向转换。

NAT地址池与掩码进行与操作后的网段不能包含对端接口的IP地址，否则还需要配置一条到对端接口地址的32位掩码的路由。

系统视图下`nat enable address-group address-group-name`命令可将指定地址池中的地址拆分成32位掩码的静态路由，下一跳是Null0。配置了该命令后无需再配置指向地址池网段的Null0路由；如果NAT地址池与掩码进行与操作后的网段不能包含对端接口的IP地址，也无需再配置一条到对端接口地址的32位掩码的路由，否则NAT将不能正常工作。