


## H3C XE200/2000语音服务器个性化回铃音业务的配置

### 一、组网需求：

个性化回铃音业务用于为用户设置个性化的回铃音，当有主叫用户呼叫该用户时，主叫用户将听到为用户设置的个性化回铃音。

### 二、组网图：



### 三、配置步骤：

#### 1. 配置语音网关VG1040

```
# 配置以太网接口  
[VG1] interface ethernet 0  
[VG1-Ethernet0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0  
[VG1-Ethernet0] quit  
# 配置语音实体  
[VG1] voice-setup  
[VG1-voice] dial-program  
[VG1-voice-dial] entity 1 voip  
[VG1-voice-dial-entity1] address ras  
[VG1-voice-dial-entity1] match-template .T  
[VG1-voice-dial-entity1] fast-connect  
//必须配置，否则在被叫摘机之前无法打开RTP流播放彩铃  
[VG1-voice-dial-entity1] quit  
[VG1-voice-dial] entity 8801 pots  
[VG1-voice-dial-entity8801] line 0  
[VG1-voice-dial-entity8801] match-template #1  
[VG1-voice-dial] entity 8802 pots  
[VG1-voice-dial-entity8802] line 1  
[VG1-voice-dial-entity8802] match-template #2  
[VG1-voice-dial-entity8802] return  
# 配置GK-Client  
[VG1-voice] gk-client  
[VG1-voice-gk] gw-id gw01  
[VG1-voice-gk] gw-address ip 1.1.1.2  
[VG1-voice-gk] gk-id gkserver gk-addr 1.1.1.1 1719  
[VG1-voice-gk] ras-on
```

#### 2. 配置语音网守XE2000

```
# 配置以太网接口  
<XE>system-view  
System View: return to User View with Ctrl+Z.  
[XE]interface GigabitEthernet 0/0  
[XE-GigabitEthernet0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0  
[XE-GigabitEthernet0/0] quit  
# 配置处理服务器  
[XE]process-server  
[XE-ps]ps-config gk interface GigabitEthernet 0/0  
[XE-ps]ls-mode 0 local  
[XE-ps]heartbeat password key0  
[XE-ps]start
```

```
[XE-ps]gatekeeper
[XE-ps-gk]start
[XE-ps-gk]quit
[XE-ps]quit
# 配置媒体服务器
[XE]media-server
[XE-ms]ms-config ms interface GigabitEthernet 0/0
[XE-ms]language chinese
[XE-ms]heartbeat password key1
[XE-ms]ls-mode local
[XE-ms]start
[XE-ms]quit
# 配置位置服务器
[XE]location-server
[XE-ls]ls-config interface GigabitEthernet 0/0
[XE-ls]start
[XE-ls]quit
# 配置LS下的PS信息
[XE-ls]process-server gk
[XE-ls-ps-gk]heartbeat password key0
[XE-ls-ps-gk]quit
[XE-ls]quit
# 配置LS下的MS信息
[XE-ls]media-server ms
[XE-ls-ms-ms]language chinese //在位置服务器上配置媒体服务器“ms”当前使用的语
言类型为chinese
[XE-ls-ms-ms]heartbeat password key1
# 配置媒体资源文件
[XE]media-ability
[XE-ma]language chinese //进入中文媒体资源配置视图
[XE-ma-chinese]format G711a
[XE-ma-chinese-G711a]set-media 0 /g711wav/0.wav
[XE-ma-chinese-G711a]set-media 1 /g711wav/1.wav
[XE-ma-chinese-G711a]set-media 10 /g711wav/10.wav
// 可以将版本文件中的media文件下的MEDIA\config\Voice_config.txt编解正确以后
, 一次拷贝粘贴到命令行中。
# 配置LS下的GateWay信息
[XE]location-server
[XE-ls]gateway gw01
[XE-ls-gw-gw01]dynamic-ip enable
[XE-ls-gw-gw01]device-type h323
[XE-ls-gw-gw01]subscriber #1 8801
[XE-ls-gw-gw01#1 8801]srv-switch myring on
//启用、禁用个性化回铃音业务
[XE-ls-gw-gw01#1 8801]myring
//进入个性化回铃音业务视图
[XE-ls-gw-gw01#1 8801-myring]default-ring 4212
//为用户配置默认的个性化回铃音，4212为预先录制好的个性化回铃音媒体文件，需
要放到XE语音服务器的flash中；
4212为媒体文件配置媒体ID，具体配置方法请参见“配置媒体资源文件”中的媒体资源
配置部分；
[XE-ls-gw- gw01#1 8801]return
四、配置关键点：
配置多媒体业务时，需要由XE语音服务器来统一放号，否则业务可能会无法生效。
另外，在配置vg网关的时候，必须要在voip实体下启用快启方式。
```