

### H3C XE200/2000上设置h323网关动态注册的方法

第一步、在位置服务器LS视图下使用gate-way命令建立一个网关设备标识。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls]gate-way gw01
```

第二步、在位置服务器LS-GW视图下使用device-type命令将网关设备类型设置为H.323。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls-gw-gw01]device-type h323
```

第三步、在位置服务器LS-GW视图下使用device-status命令设置网关设备状态。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls-gw-gw01]device-status normal
```

第四步、在位置服务器LS-GW视图下使用dynamic-ip命令启用动态IP设备功能。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls-gw-gw01]dynamic-ip enable
```

第五步、在网关设备gk-client视图下使用gw-id命令设置将网关设备标识设置为与位置服务器上的此网关设备标识相同。

以H.323语音网关为例：

```
[GateWay01-voice-gk]gw-id gw01
```

第六步、在网关设备gk-client视图下使用gw-address命令设置网关设备的IP地址与网关设备的以太网接口地址相同。

以H.323语音网关为例：

```
[GateWay01-voice-gk] gw-address ethernet 1
```

第七步、在网关设备gk-client视图下使用gk-id命令配置网关设备的网守标识和IP地址。

以H.323语音网关为例：

```
[GateWay01-voice-gk]gk-id gkserver Gk-addr 192.168.80.2
```

第八步、在网关设备gk-client视图下使用ras-on命令启用gk-client功能。

以H.323语音网关为例：

```
[GateWay01-voice-gk]ras-on
```