

知 Aolynk WBR604g无线路由器之间的桥接功能的配置

向健民 2006-11-22 发表

Aolynk WBR604g无线路由器之间的桥接功能的配置

一 组网需求：

由于部分环境布线困难，需要使用无线桥接功能，使两个物理隔离的网络用户通过无线连接实现互通。

二 组网图：

PC-----WBR604g（中心）——无线连接——WBR604g（接收点）-----PC

中心点：一台WBR604G(假设无线MAC地址为 00:11:11:11:11:11)；

接收点：一台或多台WBR604G（假设无线AP的MAC地址分别为 00:22:22:22:22:00 0:33:33:33:33:00:44:44:44:44:00:55:55:55:55等）。

三 配置步骤：

1 步骤

要求中心点AP（WBR604G）和接收点AP（WBR604G）设置相同的SSID、相同信道、相同加密方式和相同密钥；同时要求中心点AP和接收点AP的管理IP地址不能相同。



2 步骤

分别启用中心点WBR604G和接收点的网桥功能，其中中心点AP（WBR604G）指定接收点AP（WBR604G）的MAC地址，即可实现桥接。



四 配置关键点：

必须有一端WBR604g作为中心节点填入接收节点WBR604g的MAC地址

同时保证四个一致，即：

两端SSID一致并广播；

两端Channel 一致；

两端Data Rate（802.11a,802.11g,802.11b）一致；

两端Encryption（加密方式）一致（也可都不加密）

每台设备管理地址请设置成不同IP，避免IP冲突。

WBR604g启用桥接功能时只支持WEP方式的加密和不加密方式。

