

WA1208E使ACL生效的配置

适用WA1208E版本：E1101版本

适用WA1208E型号：WA1208E-G / WA1208E-DG / WA1208E-AG / WA1208E-AGP

一 组网需求：

无特殊要求

二 配置步骤

在使ACL生效配置前，首先应该配置ACL。配置ACL有如下四种类型：

- | 编号200 ~ 299的是二层访问控制列表（MAC address access-list）。
- | 编号700 ~ 799的是二层扩展访问控制列表（Advanced MAC address access-list）。
- | 编号2000 ~ 2999的是基本访问控制列表（Basic access-list）。
- | 编号3000 ~ 3999的是扩展访问控制列表（Advanced access-list）

配置好访问控制列表ACL后，然后激活后就可以生效了。对于不同编号的ACL，激活的命令有所不同：

1> 对于ACL编号为200 ~ 299的生效配置：

SSID视图下：**firewall access access-list-number**

2> 其它ACL编号（700 ~ 799, 2000 ~ 2999, 3000 ~ 3999）的生效配置：

以太网视图/SSID视图/WDS-SSID视图：**firewall packet-filter access-list-number**

三 配置关键：

WA1208E的ACL匹配生效方式是先下发后生效。