

关于主叫呼集申请主席密码显示乱码问题的解决方案

一 问题描述:

主叫呼集召集会议后, 申请主席要输入密码, 但RMCC上是乱码显示, 即不能正确输入密码申请主席。

二 解决方法:

这里需要更改一下配置文件:

(1) 在rmcc.ini配置文件中, 有一个参数配置如下

;是否发送会场信息到GKM上(1:发送, 0: 不发送)

GKM_Endpoint_Enable=1

需要将参数值改为1 (发送), 默认为0 (不发送)

(2) 在gkmcfg.ini配置文件中, 有一个参数配置如下

#设置当前系统的放号模式。1: 第三方放号系统放号; 2: ResourceManager放号; 3: SM界面放号 (缺省)。

#【注意】如果选择"1", 还需设置<SIP>中的参数; 如果选择"2", 须与Resource Manager连接, 即ENABLE = 1。

OPEN_ACCOUNT_MODE=2

需要将参数值改为2 (ResourceManager放号), 默认为3 (SM界面放号)

(3) 在gkcfg.ini配置文件中, 有一个参数配置如下

#配置SC是否接受未在本SC上预定义的节点的注册请求 (即动态注册), 该功能由License约束。0: 不接受; 1: 接受 (缺省)。

bEnableOpenZOne=0

需要将参数值改为0 (不接受), 默认为1 (接受)

更改完以上参数值以后, 重启服务后再次主叫呼集召开会议申请主席则不需要输入密码, 如果想设置申请主席的密码, 可以在多点资源管理中心的会议属性页面中设置会议密码

