

知 WA1208E如何实现用户隔离？

张利兵 2006-12-17 发表

WA1208E如何实现用户隔离？

适用WA1208E版本：E1101版本

适用WA1208E型号：WA1208E-G / WA1208E-DG / WA1208E-AG / WA1208E-AGP

1. 通过用户界面命令行方式实现用户隔离配置

(1)在系统模式下，键入命令**user-isolation**就启用了用户隔离功能，即同一个VLAN的用户之间被隔离，不能互访。

如：[system-view] **user-isolation**

(2)查看配置是否启用了用户隔离功能

使用命令**display user-isolation**可知道是否启用了用户隔离功能。

如：[system-view] **display user-isolation**

The AP user isolation is enable / The AP user isolation is disenable

2. 通过WEB浏览器配置方式实现用户隔离的配置

通过WEB配置时，用户隔离功能默认是选择“隔离”的，如图：

用户隔离：	<input checked="" type="radio"/> 隔离 <input type="radio"/> 不隔离					
国家码：	<table border="1"><tr><td>欧洲</td></tr><tr><td>非洲</td></tr><tr><td>美洲</td></tr><tr><td>亚洲</td></tr><tr><td>大洋洲</td></tr></table>	欧洲	非洲	美洲	亚洲	大洋洲
欧洲						
非洲						
美洲						
亚洲						
大洋洲						
洲：	国家或地区： 中国					
<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>						

如果不需要用户隔离功能，就选择“不隔离”项。按“确定”键生效。

在完成了WEB配置后，注意要保存配置。在“维护管理”中的“保存与重启”点击“保存配置”按钮。如下图所示：

保存与重启	
<input type="button" value="保存配置"/>	保存配置
<input type="button" value="重启系统"/>	重启系统
<input type="button" value="保存并重启"/>	保存并重启
<input type="button" value="重启并恢复出厂配置"/>	重启并恢复出厂配置