

S5000p系列交换机WEB界面配置端口镜像

Quidway S5000p不支持WEB界面配置端口镜像

H3C S5000p支持WEB界面配置端口镜像

H3C S5000p镜像端口配置

单击[端口管理/端口镜像]菜单进入到如下图所示的页面。配置端口镜像的过程如下：

- (1) 在“镜像端口”栏中选择需要设成镜像端口的端口号。
- (2) 选择“被镜像端口”单选框，若选择“普通端口”则表明此端口没有被镜像。
- (3) 单击<确定>按钮，完成配置。

例：如下图所示，配置端口镜像，使镜像端口1可以分析和监视进出端口2，3，4的所有报文。

端口名	普通端口	被镜像端口
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

注意事项：

1. 出入被镜像端口的有效报文都会被镜像到镜像端口。
2. 汇聚端口不能作为镜像端口。
3. 设置镜像端口后，该端口自动配置为 Trunk 端口。
4. 删除镜像端口后，该端口自动配置为 Access 端口且加入VLAN 1。