

如何删除Neocean控制台中的SCSI设备

其它功能 孙小芹 2007-06-15 发表

如何删除Neocean控制台中的SCSI设备

一 组网:

无

二 问题描述:

Neocean控制台上物理设备中右键某SCSI设备时“删除”为灰色，不能在Neocean控制台上直接删除SCSI设备。

三 过程分析:

无

四 解决方法:

本例适用EX1000/IX1000/IV5000的所有版本。

Neocean控制台上SCSI设备右键中“删除”选项不可用，为灰色，见图1所示。



图1 SCSI设备的右键选项

为了删除Neocean控制台上已有的SCSI设备而不影响业务，需保证先断开与待删除SCSI设备关联的客户端连接，使该SCSI设备上没有数据读写。然后删除与该SCSI设备关联的所有逻辑资源，使SCSI设备的“类别”为“虚拟设备”状态，如图2所示。若SCSI“类别”为“由虚拟设备使用”则说明该SCSI设备还有关联的逻辑资源，需继续删除关联的逻辑资源。



图2 SCSI设备的类别

删除SCSI设备需通过删除其对应的阵列来实现的，删除对应的阵列后需要在Neocean控制台上重新扫描物理资源，重新扫描后要删除的SCSI设备会消失。

若待删除的SCSI设备上有关联的客户端连接，删除对应的阵列后SCSI设备会处于“离线”状态。