

WX5002的WEP加密功能的典型配置

适用WX5002版本: Comware Software, Version 5.00,
ESS1102P01

一、组网需求

WX5002、WA2110、H3C POE交换机、便携机（安装有11b/g无线网卡）

二、组网图



WX5002的IP地址为192.168.1.99。

交换机作为二层交换机使用，WX5002和WA2110在同一VLAN。

WA2110的序列号为h3c000fe258e830，使用的SSID的名称为***h3c-wep***。

WEP加密的密钥为12345。

三、WX交换机的典型配置

```
#
version 5.00, ESS 1102P01
#
sysname H3C
#
domain default enable system
#
vlan 1
#
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
#
dhcp server ip-pool pool1
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 192.168.1.254
expired day 3
#
wlan service-template 1 crypto
ssid h3c-wep
bind WLAN-ESS 1
authentication-method open-system
cipher-suite wep40
wep default-key 1 wep40 pass-phrase 12345
service-template enable
#
wlan rrm
11a mandatory-rate 6 12 24
11a supported-rate 9 18 36 48 54
11b mandatory-rate 1 2
11b supported-rate 5.5 11
11g mandatory-rate 1 2 5.5 11
11g supported-rate 6 9 12 18 24 36 48 54
```

```
#
interface NULL0
#
interface Vlan-interface1
ip address 192.168.1.99 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/1
#
interface GigabitEthernet1/0/2
#
interface M-Ethernet1/0/1
#
interface WLAN-ESS1
#
wlan ap ap1 model WA2100
serial-id h3c000fe258e830
radio 1 type 11g
service-template 1
radio enable
#
dhcp enable
#
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
#
return
```