

### S7500交换机无法配置镜像出现set failed!错误

S7500交换机在配置镜像时提示:

```
[BJCNC-G-csw]mirroring-group 1 local  
[BJCNC-G-csw]mirroring-group 1 monitor-port g 3/0/8  
[BJCNC-G-csw]mirroring-group 1 mirroring-port g 0/0/1 both  
Error: GigabitEthernet0/0/1 is set failed!
```

出现这种错误, 一般是由于该端口已经配置了镜像。仔细查看配置, 发现配置了VSNP (L3+) 板, 而且配置了Netstream。

```
<H3C>dis device
```

```
S7506R Salience III
```

Slot No.	Brd Type	Brd Status	Subslot Num	Sft Ver	Patch Ver
0	LS81SRPG	Master	0	S7506R-3132	None
1	NONE	Absent	Absent	None	None
2	LS81GP8UB	Normal	0	S7506R-3132	None
3	LS81GP8UB	Normal	0	S7506R-3132	None
4	NONE	Absent	Absent	None	None
5	NONE	Absent	Absent	None	None
6	NONE	Absent	Absent	None	None
7	LS81VSNP	Normal	0	S7506R-3132	None

```
#
```

```
ip netstream inbound source 0 to 7
```

```
ip netstream outbound source 0 to 7
```

```
#
```

由于配置了netstream后, 主控板流量都会镜像到L3+板上去处理。而S7500交换机只能支持到一个端口的镜像, 所以再配置镜像时会出现set failed!的错误提示。解决办法就是取消其中一个镜像。

#### 注意:

配置流镜像也不能支持, 道理是一样的。可以配置重定向, 但是改变了报文的转发流程。